

Kit mains libres Bluetooth

Manuel d'utilisation

Page 1

- 1 Kit mains libres
- 2 Microphone interne
- 3 Microphone externe
- 4 Oreillette externe
- 5 Bouton multi fonctions
- 6 Entrée pour la charge
- 7 Diminution du volume
- 8 Augmentation du volume
- 9 Diode

Pages 2.3.4

Photos

Page 5

- A propos
- Technologie Bluetooth
- Apprendre à connaître votre kit bluetooth
- Charger votre kit
- Temps d'utilisation en fonctionnement et en veille
- Allumer et éteindre le kit
- Synchroniser
- Connexion entre le kit oreillette et le téléphone
- Déconnexion entre le kit oreillette et le téléphone
- Utilisation du Combo
- Diode
- Précautions
- Charge
- Informations de sécurité
- Problèmes
- Spécifications techniques

Page 6

A propos

Achetez 1 et recevez 2 ! Ce kit bluetooth a été spécialement développé pour une utilisation en voiture et à l'extérieur. Vous pourrez l'utiliser soit en tant que kit piéton indépendamment de la base soit le connecter au kit voiture et profiter d'un kit mains libres.(...)

Technologie Bluetooth

La technologie sans fil bluetooth a été développée afin de révolutionner la connectivité personnelle en vous libérant des fils, en permettant de connecter les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les appareils nomades et autres appareils bluetooth sur une distance de 10 mètres. Utilisant les technologies global sound et la transmission de données numériques ISM 2.4G, il offre une communication que vous ne pouviez imaginer !

Apprendre à connaître votre kit bluetooth

Pour utiliser votre kit bluetooth, suivez simplement ces étapes :

- (a) chargez votre kit
- (b) synchroniser votre kit oreillette avec le téléphone

Charger votre kit

- (a) avec chargeur de voyage

Le kit oreillette est conçu incluant une batterie rechargeable. Avant d'utiliser le kit oreillette, il est recommandé de charger la batterie complètement. La charge est complète en deux heures environ. Branchez le chargeur sur le secteur et connectez le au kit oreillette. (Fig. 3)

- (b) avec le kit voiture

Le kit oreillette peut être chargé sur le kit voiture. Connectez simplement le kit au connecteur USB femelle du kit bluetooth, allumez le en appuyant sur le bouton « charge switch » sur le kit bluetooth.

- (c) Indication de la diode :

- (1) Pendant la charge : diode rouge
- (2) A la fin de la charge : diode éteinte
- (3) La charge est complète en deux heures
- (4) Quand la batterie est faible, la diode clignote en rouge et le kit oreillette bipera 3 fois toutes les 20 secondes, rechargez la batterie.

Important :

- (a) L'état de charge sera indiqué seulement après quelques minutes si le kit oreillette n'a pas été utilisé pendant une période prolongée ou si la batterie est vide.
- (b) Le kit oreillette indique lorsque la batterie est faible. Pour prolonger la vie de la batterie, il est recommandé de charger le kit oreillette dès que la batterie est faible. Lorsque la batterie est faible si le kit oreillette continue à être utilisé la durée de vie de la batterie sera diminuée, de même que le temps de veille et engendrera un allongement du temps de charge.
- (c) Il est toujours recommandé d'arrêter la charge pendant la conversation car cela peut causer des interférences.
- (d) Utilisez le microphone externe lorsque vous roulez pour une meilleure prise de son.

Temps d'utilisation en fonctionnement et en veille

La batterie complètement chargée offre 4 à 6 heures d'autonomie en conversation (durée variant selon le modèle de téléphone) et jusqu'à 120 heures en veille. Tant qu'il n'y a pas d'appel, le combo reste allumé et en veille.

Allumer et éteindre le kit oreillette

Allumer : le kit oreillette est éteint

- (a) Appuyez sur le MFB pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La diode clignotera 3 fois en bleu.
- (b) Le kit oreillette est en veille, la diode clignotera en bleu.

Eteindre : le kit oreillette est en veille

- (c) Appuyez sur le MFB pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La diode clignotera 3 fois en rouge.
- (d) Le kit oreillette est éteint, la diode s'arrête de clignoter.

Important : Appuyez sur le MFB à chaque fois que vous allumez le kit oreillette afin de réactiver la paire. Pour synchroniser voir la procédure « Synchroniser »

Synchroniser

Avant d'utiliser votre kit oreillette pour la première fois, il vous faut le synchroniser avec le téléphone bluetooth. Les étapes suivantes décrivent les instructions de synchronisation.

- (a) Placer le kit oreillette à moins d'un mètre du téléphone bluetooth
- (b) Assurez vous que le kit oreillette est éteint
- (c) Appuyez sur le MFB pendant 8 secondes jusqu'à ce que la diode du kit oreillette clignote alternativement rouge et bleu. Il est maintenant prêt à la synchronisation.
- (d) Activez la fonction bluetooth de votre téléphone en vous référant à votre guide d'utilisation. Le téléphone bluetooth va rechercher tous les appareils bluetooth accessibles.
- (e) Sélectionnez « BTH-02 » dans la liste
- (f) Entrez la clef préprogrammée « 0000 » et appuyez sur « OK » pour synchroniser le kit oreillette et le téléphone. Lorsque la synchronisation est terminée, la diode du kit oreillette clignotera en bleu toutes les 3 secondes en mode veille.
- (g) Appuyez sur « return » pour revenir au menu principal. Pour certains modèles de base, un icône oreillette sera affiché sur l'écran. Vous devez pouvoir maintenant émettre et recevoir des appels en utilisant l'oreillette.

Important : Si la synchronisation n'est pas terminée dans les deux minutes pendant que la synchronisation est activée, la diode du kit oreillette clignote en bleu toutes les 3 secondes et est en veille. Répétez les étapes (b) à (g) pour synchroniser à nouveau le kit et le téléphone.

Connexion entre le kit oreillette et le téléphone

Une fois que la synchronisation, le kit oreillette est toujours en veille. La connexion entre le kit oreillette peut varier selon les caractéristiques du kit, voici les différentes possibilités :

- (a) La connexion est automatique lors des communications

Après la synchronisation, le kit oreillette et le téléphone s'accéderont mutuellement à chaque appel reçu ou envoyé. La connexion automatique sera reprise même si la connexion est enlevée. Avec le kit oreillette, vous pourrez appuyer sur le MFB pour lancer un appel vocalement ou rappeler le dernier numéro (avec par exemple Sony Ericsson T6310, T610 ; Siemens S55)

- (b) La connexion est permanente

Après la synchronisation, le kit oreillette et le téléphone s'accéderont mutuellement à chaque appel reçu ou envoyé. Mais une fois la connexion enlevée (par exemple un des kits est éteint, la distance entre les deux kits est de plus de 10 mètres), vous devrez réactiver la connexion. Suivez ces étapes :

- (1) Le kit oreillette accède au téléphone : appui court sur MFB, le kit oreillette accèdera automatiquement par connexion bluetooth au téléphone. Appuyez sur « acceptez » sur l'écran du téléphone pour accepter la connexion.
- (2) Le téléphone accède au kit oreillette : sélectionnez « BTH-02 » sur la liste de synchronisation affichée sur l'écran du téléphone. Par exemple Nokia 6230 & 6310.

- (c) La connexion doit être activée

Après la synchronisation, vous pourrez parler au travers du kit oreillette. Pour chaque appel reçu ou envoyé vous devrez activer la connexion bluetooth entre le kit et le téléphone. Suivez ces étapes :

- (1) Le kit oreillette accède au téléphone : appui court sur MFB, le kit oreillette accèdera automatiquement par connexion bluetooth au téléphone. Appuyez sur « acceptez » sur l'écran du téléphone pour accepter la connexion.
- (2) Le téléphone accède au kit oreillette : sélectionnez « BTH-02 » sur la liste de synchronisation affichée sur l'écran du téléphone. Par exemple Nokia 6600 & 3650.

Déconnexion entre le kit et le téléphone

Vous pourrez connecter votre kit oreillette à un autre téléphone bluetooth, suivez ces étapes simples pour déconnecter/désynchroniser le kit oreillette du téléphone :

- (a) Eteindre le kit oreillette
- (b) Sélectionnez « déconnecter » de la liste affichée sur le téléphone

Utilisation du Combo

Kit oreillette

Une fois la synchronisation effectuée, vous pourrez accéder les fonctions ci-après. Certaines de ces fonctions seront accessibles seulement pour les téléphones avec profil mains libres.

(a) Répondre à un appel :

Pour répondre à un appel, attendez que le kit oreillette sonne, appuyez sur le MFB pendant environ une seconde pour accepter l'appel ou répondez via le mobile normalement.

(b) Terminer un appel :

Pour terminer un appel, appuyez sur le MFB pendant environ une seconde ou via le mobile normalement.

(c) Changer de kit :

Pendant la conversation, vous pouvez passer du kit oreillette au kit mains libres :

(1) du kit oreillette au téléphone : appuyez sur le MFB pendant 3 secondes, le kit oreillette émettra un bip court et la conversation sera transférée au kit de base. Pour quelques modèles (par exemple Sony Ericsson T610) aucun bip ne sera émis.

(2) Du téléphone au kit oreillette : pour la plupart des téléphones Nokia, un appui court sur MFB et la communication sera transférée vers le kit oreillette. Pour les téléphones qui ne supportent pas cette fonction, vous devrez sélectionner « switch » pour transférer la conversation vers le kit oreillette.

(d) Commande vocale :

Si votre mobile accepte la commande vocale, en mode veille, appuyez sur le MFB sur votre kit oreillette et lorsque vous entendez un bip, appelez votre correspondant

Important

Assurez vous d'avoir enregistré la commande vocale avant d'utiliser cette fonction pour un correspondant. Cette fonction n'est compatible qu'avec les téléphones ayant un profil bluetooth hands free. La fonctionnalité varie selon les téléphones, pour plus d'informations référez vous à votre manuel d'utilisation.

(e) Rappel du dernier numéro : en veille, appuyez sur le bouton du volume pendant 3 secondes, le kit oreillette sera connecté au téléphone pour la rappel du dernier numéro.

(f) Refus d'un appel entrant : lors de la sonnerie de l'appel entrant, appuyez sur le MFB pendant 3 secondes jusqu'à ce que le kit oreillette émette un bip.

(g) Volume : Pendant la conversation au travers du kit oreillette, tourner le bouton du volume jusqu'à l'obtention du niveau sonore désiré.

(h) Fonction mute : pendant la conversation, appuyez sur le bouton du volume pendant 3 secondes pour passer en fonction/hors fonction mute

Important : Certaines des fonctions mentionnées ci-dessus ne sont accessibles qu'avec des téléphones avec un profil mains libres.

Indication des diodes

Kit oreillette

Etat	Diode bleue	Diode rouge	Temps	Note
Allumé	3 fois			
Eteint		3 fois		
Synchro-nisation	Clignotement alternatif des diodes rouge et bleue			Le kit oreillette est prêt à la synchronisation
Veille	1 fois		3 secs	Lorsque la batterie est faible, la diode rouge clignote. Pour les téléphones Nokia, elle clignote deux fois toute les 3 secondes
Appel sortant	3 fois		3 secs	
Appel entrant	3 fois		3 secs	
Batterie faible		1 fois en veille 3 fois en communication	3 secs	
En charge		Allumée		La diode rouge clignote lorsque la batterie est complètement chargée

Kit voiture

Etat	Diode bleue	Diode rouge
Allumé en veille	Eteinte	Allumée
En communication	Allumée	Allumée

Précautions

- Eteignez le kit oreillette avant de le mettre dans votre poche ou votre sac car un appui accidentel sur le MFB pourrait lancer un appel.
- N'exposez pas le kit oreillette à un liquide, à l'humidité car il n'est pas étanche.
- N'utilisez pas de solvants ou produits abrasifs pour nettoyer votre kit oreillette.
- Ne placez pas le kit à de hautes températures, cela pourrait causer une explosion.
- N'exposez pas le kit oreillette à des objets tranchants, il pourrait être abîmé
- Ne mettez rien à l'intérieur du kit oreillette car vous pourriez endommager les composants internes
- N'essayez pas de démonter le kit oreillette, il ne contient pas de pièces réutilisables. Si vous n'utilisez pas le kit oreillette pour une période prolongée, assurez vous de le stocker dans un endroit sec, hors de températures extrêmes, de l'humidité ou de la poussière.

Charge

- N'utiliser que le chargeur fourni par le fabricant pour charger le kit oreillette.
- Ne pas démonter le chargeur, cela vous exposerait à de dangereuses tensions. Un ré-assemblage pourra causer un choc électrique lors de la prochaine utilisation du kit.
- Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne charger le kit que dans les conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas charger le kit à des températures extrêmement élevées ou faibles.

Informations de sécurité

- Vérifiez les réglementations en vigueur concernant l'utilisation d'un kit mains libres en voiture. Si vous utilisez le kit en conduisant, restez attentif et prudent.
- Ne laissez jamais des enfants jouer avec le kit oreillette. De petits éléments pourraient être ingérés.
- Respectez les consignes qui vous interdisent d'utiliser les appareils électriques ou à ondes radio. Ce peut être le cas dans les hôpitaux, les atmosphères explosives.
- Eteignez votre kit avant de monter en avion. N'utilisez pas votre kit en avion.
- Ne posez pas votre kit sur un compartiment d'airbag car en cas d'ouverture le kit pourrait causer des blessures.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas la batterie du kit.

Problèmes

Si la connexion des deux kits ne fonctionne pas, essayez ceci :

- (a) Assurez vous que le kit est allumé et correctement chargé
- (b) Assurez vous que les kits sont synchronisés
- (c) Assurez vous que la fonction bluetooth de votre téléphone est activée. Référez vous au manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'instructions
- (d) Assurez vous que la distance entre votre téléphone et le kit ne dépasse pas 10 mètres et qu'il n'y a pas d'obstacles tels qu'un mur ou des appareils électroniques qui pourraient causer des interférences.
- (e) Si toutes les étapes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, rechargez le kit oreillette et enlevez la batterie de votre téléphone pendant quelques minutes.

Le kit bluetooth est compatible avec les spécifications Bluetooth 1.1. Cependant la compatibilité entre les différents appareils bluetooth n'est pas garantie. Pour plus d'informations sur la compatibilité entre cet appareil et d'autres produits bluetooth, voyez avec le fabricant ou l'importateur.

Spécifications techniques

Version avec absence d'écho et de bruit pour un vrai « full duplex »

Spécifications bluetooth :	version 1.1, classe 2, 10 mètres
Profils bluetooth acceptés :	profils oreillette et mains libres
Bande de fréquence de fonctionnement :	spectre 2.402 à 2.480 GHz
Batterie :	041430-120 mAh (lithium polymère rechargeable), 3.7 V
Chargeur :	5-5.8 V 300 mAh
Temps de charge :	2 heures (oreillette)
Autonomie en conversation :	de 4 à 6 heures (oreillette), ce temps peut varier selon la consommation de chaque téléphone.
Autonomie en veille :	Jusqu'à 120 heures
Dimensions et poids de l'oreillette :	L 72mm x l 26mm x H 16.5mm ; 18 gr